

TECH SUPPORT - ESCOM

PRODUKT-INFORMATION A 3/66

IMPLEMENTACE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ZNAKŮ DO TISKÁRNY STAR 1120

Uprava spočívá ve výměně stávající EPROM , ve které je uložen generátor znaků , za upravenou verzi s ČS znaky. Rozložení těchto znaků odpovídá kódu Kamenických a LATIN2-CS.

Takto upravená tiskárna umožňuje tisk ČS znaků ve všech typech písma - DRAFT, COURIER, ORATOR, SANSERIF, ve všech režimech nastavitelných pomocí ESC sekvencí - FI, IL, PIC, ITALIC, zvýraznění, zvětšení, zmenšení, podtržení, ... a jejich kombinací, tak jak jsou uvedeny v manuálu tiskárny. Rychlost tisku odpovídá rychlosti uvedené pro jednotlivé typy fontů v manuálu. Další výhodou je, že ČS znaky jsou k dispozici ihned po zapnutí tiskárny.

Nastavení DIP Switch:

	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4
Kamenický	on	on	x	x	x	x	x	x	on	on	on	on
LATIN 2-CS	on	on	x	x	x	x	x	x	on	off	on	on

x - lib. hodnota podle požadavků uživatele

Umístění EPROM:

EPROM je umístěna v patici vedle DIP SWITCHŮ a je přístupna bez rozebrání tiskárny.